

SO2A702

Amplificador mezclador para megafonía

- 1x 35 W_{RMS}
- 2 entradas micro de baja impedancia
- 1 entrada AUX, 1 entrada Phono, conmutable
- Salidas de altavoces por bornes con pinza
- Reglaje de nivel para entrada y salida
- Ecuador 3 vías para la salida
- Conexión para botón Talk de micro para desconectar las otras fuentes durante los anuncios
- Funcionamiento mediante la red

100 V



ESPECIFICACIONES

Potencia de salida	35 W _{RMS} , 70 W _{MAX}
Entrada Mic	2 mV
Entrada Aux	150 mV
Entrada Phono	3 mV
Salida altavoz	4/8 Ohm., 100 V
Banda pasante	65-16.000 Hz, ±3 dB
Ecuador graves	±10 dB/150 Hz
Ecuador medios	±10 dB/1 kHz
Ecuador agudos	±10 dB/6 kHz
Relación señal / ruido	> 55 dB
Tasa de distorsión	
Alimentación	230 V~/50 Hz/92 VA
Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones (B x H x P)	320x85x230 mm
Peso	4,5 kg
Particularidades	
Entradas	
Micrófono	2x jack 6,3 mm
Aux, Phono	1x RCA I/D respectivamente