



#### **Especificaciones:**

Voltaje: AC 220-240v 50Hz  
Carga Max.: 16Amp/3600W  
Tiempo mínimo de programación: 1 minuto  
Batería de memoria: Ni-Mh 1.2v  
Mantenimiento de memoria: 100 horas  
Temperatura de trabajo: -10° a 40°C

#### **Programador digital semanal 10 programas y 140 posiciones**

##### Características:

- 10 programas de encendido y apagado con intervalos de 1 minuto
- Selección de encendido manual y automático
- Modo horario 12 o 24 horas
- Pantalla LCD con segundero
- Función cambio de hora verano/invierno
- Función Random con avance de 10 a 31 minutos entre las 6:00pm a las 6:00am
- 16 combinaciones de días o bloques de días

Este programador dispone de la función RANDOM especialmente diseñada para simular que su vivienda esta acupada al producir intervalos irregulares de encendido/apagado. Esta función solo podrá ser ejecutada entre las 6:00pm y las 6:00am cuando el programador esta en el modo automático.

[www.electronicaembajadores.com](http://www.electronicaembajadores.com)

