

# REGULADOR P8M



Descargar  
Ficha



Descargar  
Catálogo



## A DESTACAR


Regulador en formato pastilla que funciona mediante pulsadores. Ahorra energía y prolonga la vida de las lámparas. Posee función de encendido de mínimo y memoria de último encendido. Apagado y encendido progresivo.

## APLICACIONES


Viviendas y locales comerciales con luz halógena e incandescente.

## ESQUEMA

Típica instalación de conmutadas y cruzamiento.



Adaptación a regulador de pulsación



## INSTALACIÓN

Este producto se puede instalar tanto en cajas de mecanismos como en cajas de registro estandarizadas.

## FUNCIONAMIENTO

Pulsación corta:

Enciende o apaga con una elegante rampa.

Pulsación sostenida:

Regula la luminosidad de mínimo a máximo y viceversa, si se detiene la pulsación

Otras prestaciones:

- Enciende desde el mínimo manteniendo pulsado con la luz apagada.
- Memoriza el último encendido.
- Encendido y apagado progresivo que prolonga la vida de las lámparas.

## FICHA TÉCNICA

Carga admisible	R,L
Alimentación	De 110 a 240 V AC 50 Hz
W incandescencia	De 35W a 800W
W halógena directa a red	De 35W a 500W
W halógena trafo electrónico	De 35W a 500W
W halógena trafo ferromagnética	De 35W a 400W
Pulsadores con neón	Hasta 5 neones
Pulsadores con LED	Hasta 5 LED
Protecciones	Fusible térmico, conexión errónea.
Embalaje	24 unidades.