



LUXÓMETRO - MS6612

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                     | LCD / 199999 cuentas + Barra gráfica                                                  |
| Margen de medición          | De 0 a 20 / 200 / 2.000 / 20.000 y 200.000Lux y<br>De 0 a 20 / 200 / 2.000 y 20.000FC |
| Selección de escalas        | Automática / Manual                                                                   |
| Retención de lectura        | •                                                                                     |
| Retención de lectura máxima | •                                                                                     |
| MAX / MIN                   | •                                                                                     |
| Puesta a cero               | •                                                                                     |
| Medición relativa           | •                                                                                     |
| Auto-apagado                | •                                                                                     |
| Normas de Seguridad         | IEC61010-1 / Grado de polución 2                                                      |
| Alimentación                | 1 x 9V tipo 6F22                                                                      |
| Dimensiones (mm)            | 170 x 86 x 46 mm                                                                      |
| Peso (aprox.)               | 420 g.                                                                                |

